



RVL-AMP

Amplificador de distribución



470 - 698 MHz



Uso interior



Control ganancia
ajustable

El amplificador de distribución Riverline es una solución ideal para proyectos de vivienda multifamiliar de gran escala que requieren cumplir con los lineamientos RITEL, en escenarios donde las distancias superan la capacidad de los equipos de captación, permitiendo atenuar puntos críticos asegurando niveles óptimos de señal para una entrega fluida y sin reprocesos. Siendo una alternativa costoeficiente y económica para el constructor.

Parámetro	Valor
Número de entradas	1
Número de salidas	1
Rango de Frecuencia máximo	54~1000 MHz
Nivel Máximo de Salida (50083-2)	118 dB μ V
Ganancia directa	40 dB
Rango de Control de Ganancia	0~-20 dB
Rango de Control de Pendiente	0~-10 dB
Figura de Ruido	6 dB
Uniformidad	+/-1.5 dB
Pérdida de Retorno	15 dB (Mín. 12 dB)
Impedancia de Entrada/Salida	75 ohmios
Rango de Frecuencia de Retorno	5~42 MHz
Pérdida de Inserción en Retorno	-3 dB (típico)
Pérdida de Retorno (Retorno)	15 dB (típico)
Puerto de Prueba de Salida	-30 dB
Conectores	Todos tipo "F" hembra
Fuente de Alimentación	AC 90~230V
Consumo de Energía	6 W
Temperatura de Operación	-10 ~ 60 °C

